

HOLIMER DM126-03 Ozon Sensörü

HOLIMER
İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ortam Ozon Seviyenizi Güvenle İzleyin!

Ozon uygulamalarında en kritik unsurlardan biri ortamda biriken ozon gazının güvenli seviyelerde tutulmasıdır.

HOLIMER DM126-03 Ozon Sensörü, ortamda bulunan ozon (O_3) seviyesini sürekli ölçerek, tehlikeli seviyelere ulaşıldığında kullanıcıyı anlık olarak uyararak, kompakt ve taşınabilir bir ölçüm cihazıdır.



Alarm



Sıcaklık



Nem



Ölçüm

Elektrokimyasal sensör teknolojisi sayesinde;

Yüksek hassasiyetle ölçüm yapar ve ozonun yanı sıra sıcaklık ve nem değerlerini de eş zamanlı olarak izler.

Teknik Özellikler

ÖZELLİKLER

Ürün Boyutu
Ürün Ağırlığı
Ekran Tipi
Ölçüm Parametreleri
Ozon Ölçüm Yöntemi
Ozon Ölçüm Birimi
Ölçüm Aralığı
Çözünürlük
Ozon Limit Aşım Alarmı
Alarm Eşiği Ayarlama
Ekran Parlaklık Ayarı
Sıcaklık Kalibrasyon Ayarı
Atmosferik Basınç
Ölçüm Tepki Süresi
Çalışma Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Bağıl Nem
Nem Ölçüm Aralığı
Güç Kaynağı

AÇIKLAMALAR

138 x 80 x 30 mm
160 gr
LCD Ekran
Ozon (O_3), Sıcaklık, nem
Elektrokimyasal Sensör
ppm
0.00 - 50.00 ppm
0.01 ppm
Var
Var
Var
Var
12.5 - 15.4 PSI
1.5 saniye
10°C ~ 50°C
10°C ~ 60°C
%20 - %85
%20 - %85

200 mAh şarjlı lityum pil (Type-C USB şarj)

